

Radiocomando Universale a Codice Fisso 433.92 MHz



SKU: ET6003

- Duplicazione diretta Face-to-Face
- 4 Canali indipendenti
- Frequenza 433.92 MHz
- Copertura scorrevole di protezione
- Batteria 27A 12V inclusa
- Portata fino a 100 m

PASSO 1 - RESET

Premere contemporaneamente i tasti A e D per circa 7 secondi fino al lampeggio rapido del LED.

PASSO 2 - DUPLICAZIONE

Posizionare il telecomando originale a 1-2 cm dall'ET6003. Tenere premuto il pulsante da programmare e premere il pulsante corrispondente sul telecomando originale. Quando il LED lampeggia rapidamente la copia è completata.



Dati Tecnici e Sicurezza

Modello	ET6003
Frequenza	433.92 MHz
Canali	4
Batteria	27A 12V
Portata	Fino a 100 m
Materiale	ABS
Dimensioni	58×35×12 mm

Compatibilità

EV1527, PT2260, PT2262, PT2264, SC5262, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6014, SMC918, HCS101, HCS200, HCS201, HCS300, HCS301.

Avvertenze

Utilizzare esclusivamente con sistemi compatibili 433.92 MHz. Non smontare il prodotto. Tenere lontano da acqua e bambini. Utilizzare esclusivamente batterie 27A 12V equivalenti.

Importato da

SPACE-C SRL
Corso Vittorio Emanuele 110/5
80121 Napoli (NA) - Italy
C.F./P.IVA 10607671210
info@space-c.net

Made in China